



<b>IT</b>	
<b>Torca ricaricabile Peli 3315R/RA Z1 Istruzioni operative: Installazione della batteria</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>Rimuovere la testa del LED ruotando in senso antiorario.</li> <li>Rimuovere il modulo picchiettando contro una superficie dura.</li> <li>Rimuovere la batteria nella direzione della freccia.</li> <li>Reinserire il modulo dell'interruttore.</li> <li>Reinserire la testa del LED ruotando in senso orario finché non è salda.</li></ol> <p><b>Caricamento: Caricare completamente la torcia prima dell'utilizzo iniziale (10 ore)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Inserire la spina dell'adattatore di alimentazione CA/CC nella base del caricatore. Inserire l'adattatore di alimentazione in una presa elettrica. Una volta collegata, il LED della base del caricatore si illuminerà con luce rossa fissa.</li> <li>Inserire la torcia nella base del caricatore fino a che non scatta in sede. Il LED emetterà una luce rossa lampeggiante.</li> <li>Quando il LED passa alla luce verde fissa, la torcia è completamente carica.</li></ol> <p><b>Funzionamento:</b></p> <p><b>Sequenza: alta / bassa / lampeggiante</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Un clic per la modalità alta</li> <li>Due clic per la modalità bassa (non più di mezzo secondo tra i clic)</li> <li>Tre clic per la modalità lampeggiante (non più di mezzo secondo tra i clic)</li></ol> <p>Per la manutenzione del pack batterie contattare: www.peli.com Tel: +34 93 467 4999</p> <p><b>ATTENZIONE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>NON APRIRE IN PRESENZA DI UN'ATMOSFERA ESPLOSIVA.</li> <li>NON APRIRE NÉ CARICARE LA BATTERIA IN LUOGHI RISCHIOSI.</li> <li>IL PACK BATTERIE NON PUÒ ESSERE SOTTOPOSTO A MANUTENZIONE. LA SOSTITUZIONE NON AUTORIZZATA INVALIDA IL TIPO DI PROTEZIONE PER ATMOSFERE ESPLOSIVE.</li> <li>UTILIZZARE SOLO PACK BATTERIE RICARICABILI Peli N. CAT. #319 Z1.</li> <li>LA RICARICA DELLA PELI 3315R/RA Z1 È CONSENTITA SOLO MEDIANTE IL CARICATORE N. 3318 Z1.</li> <li>L'UTILIZZO DI QUALSIASI ALTRO CARICATORE INVALIDERÀ LA SUA PROTEZIONE INTRINSECAMENTE SICURA</li></ul> <p>Per il testo completo delle avvertenze sulla sicurezza della batteria di questa torcia, fare riferimento al sito Web http://www.peli.com</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Questa torcia fornisce una ruota con codice della data come numero di serie. I numeri al centro rappresentano l'anno e la freccia indica il mese di produzione.</li></ul>	
Dichiarazione di conformità La sottoscritta, Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona, Spagna) Dichiaro unicamente sotto la sua responsabilità che le seguenti apparecchiature:	Dichiarazione n. 003315-3140-000E
Descrizione del prodotto: Modello: Marca:	Torcia portatile ricaricabile LED PELI™ 3315R/RA Z1 Peli™
È conforme con le seguenti normative CE:	Direttiva ATEX 2014/34/EU
In base alle seguenti norme armonizzate: EN60079-0:2012+A11:2013, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007, EN60079-28:2007	
Organismo notificato:	ExVeritas Limited, Abernury Way, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9UZ, Regno Unito
Organismo notificato n.:	2585
Ruolo: Certificato n.:	Emissione del Certificato di esame ATEX tipo CE ExVeritas 15ATEX0061X
Codice ATEX: N. File Tecnico:	<b>CE</b> <b>(E)</b> <b>Ex</b> 1725 II 2 G Ex Ib op is IIC T4 Gb 3315R2015
Nome e qualifica della persona vincolante il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato:	
Firma:	<i>Piero Marigo</i>
Nome:	Piero Marigo
Funzione:	Managing Director
Sede:	Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona, Spagna
Data:	30 giugno 2015

Per il testo completo in 19 lingue della garanzia e delle relative informazioni, visitare il sito peli.com.

<b>NL</b>	
<b>Peli 3315R/RA Z1 oplaadbare lantaarn Gebruiksaanwijzing: Plaatsen van de batterij</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>Draai de ledkop linksom en verwijder deze.</li> <li>Verwijder de schakelaarmodule door tegen een hard oppervlak te tikken.</li> <li>Plaats de batterij in de aangegeven richting.</li> <li>Plaats de schakelaarmodule terug.</li> <li>Bring de ledkop weer aan en draai deze rechtsoom totdat de kop vastzit.</li></ol> <p><b>Opdaden: Laad het knipperlicht volledig op voordat u het de eerste keer gebruikt (10 uur)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Sluit de AC/DC-transformator aan op de basis van het laadstation. Sluit de transformator aan op een stopcontact.</li> <li>Zodra u de transformator hebt aangesloten, gaat de led op het laadstation continu rood branden.</li> <li>Steek de lantaan in het laadstation tot deze vast zit. De LED zal nu rood knipperen.</li> <li>Als de LED continu groen wordt, is de lantaan volledig opgeladen.</li></ul> <p><b>Bediening:</b></p> <p><b>Volgorde: hoog / laag / knipperen</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Klik een keer voor hoog</li> <li>Klik twee keer voor laag (niet meer dan een halve seconde tussen klikken)</li> <li>Klik drie keer voor knipperen (niet meer dan een halve seconde tussen klikken)</li></ol> <p>Ga voor batterijpaketservices naar: www.peli.com Tel: +34 93 467 4999</p> <p><b>WAARSCHUWING:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>NIET OPENEN IN EEN OMGEVING MET EXPLOSIEGEVAAR.</li> <li>OPEN DE BATTERIJ NIET EN LAAD DEZE NIET OP IN GEVAARLIJKE ZONES.</li> <li>ER KAN GEEN ONDERHOUD WORDEN UITGEVOERD AAN HET BATTERIJPAKKET. EEN NIET-TOEGESTANE VERVANGING SCHAKELT HET TYPE BEVEILIGING VOOR OMGEVINGEN MET EXPLOSIEGEVAAR UIT.</li> <li>GEBRUIK UITSLUITEND EEN HEROPLAADBAAR BATTERIJPAKKET CAT. #319 Z1 VAN PELI.</li> <li>DE PELI 3315R/RA Z1 MAG UITSLUITEND WORDEN OPGLADEN MET OPLADER #318 Z1. GEBRUIK VAN EEN ANDERE OPLADER SCHAKELT DE INGEBOUWDE VEILIGHEIDSVORZIENING UIT.</li></ul> <p>Raadpleeg http://www.peli.com voor de volledige tekst van de veiligheidswaarschuwing over batterijen voor deze lantaan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Deze lantaan biedt een datumcode/wiel als serienummer. De nummers in het midden bevatten het jaar en de pijl verwijst naar de maand van fabricage.</li></ul>	
Verklaring van overeenstemming Afgegevennummer 003315-3140-000E	
Wij, Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7, 08025 Barcelona, Spanje verklaeren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het volgende apparaat:	
Productbeschrijving: Modelsoort: Merk:	LED Rechargeable handheld torch PELI™ 3315R/RA Z1 Peli™
voldoet aan de volgende EG-wetgeving: gebaseerd op de volgende geharmoniseerde normen:	ATEX-richtlijn 2014/34/EU EN60079-0:2012+A11:2013, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007, EN60079-28:2007
De volgende aangemelde instantie is betrokken bij het conformiteitsbeoordelingsproces: Aangemelde instantie:	ExVeritas Limited, Abernury Way, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9UZ, Verenigd Koninkrijk
Nummer aangemelde instantie: Functie: Certificatnummer: ATEX-codering: Technisch dossier nr.:	2585 Algfite van ATEX EG-typeoedkeuringscertifcaat ExVeritas 15ATEX0061X <b>CE</b> <b>(E)</b> <b>Ex</b> 1725 II 2 G Ex Ib op is IIC T4 Gb 3315R2015

Naam en functie van bevoegde persoon namens de fabrikant of gevomachtigde: Handtekening: Naam: Functie: Localie: Datum: Ga naar peli.com voor de volledige tekst van de garanti voorwaarden in 19 talen.	<i>Piero Marigo</i> Piero Marigo Director Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7, 08025 Barcelona, Spanje 30 juni 2015
--	---

<b>NO</b>	
<b>Peli 3315R/RA Z1 Ladbar lommelykt Bruksanvisning Installasjon av batterier</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>Ta av LED-hodet ved å dreie mot klokken.</li> <li>Fjern brytermodulen ved å dunke mot en hard overflate.</li> <li>Sett inn batteriet i retning av pilen.</li> <li>Sett brytermodulen på plass igjen.</li> <li>Sett på LED-hodet ved å dreie med klokken til det sitter godt fast.</li></ol> <p><b>Lading. Lad lommelykten før bruk første gang (10 timer).</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sett pluggen for AC/DC-strømadapteren i ladeskikkelen. Koble strømadapteren til et elektrisk uttak. Når ladeskikkelen er tilkoblet lys LED-en rodt.</li> <li>Før lommelykten inn i ladeskikkelen til den er ladd i posisjon. LED-en blinker rødt.</li> <li>Når LED-en skifter til grønt er lommelykten fulladet.</li></ol> <p><b>Bruk</b></p> <p><b>Sekvens: høy / lav / blinking</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Ett klikk for høy.</li> <li>To klikk for lav (ikke mer enn et halvt sekund mellom klikk).</li> <li>Tre klikk for blinking (ikke mer enn et halvt sekund mellom klikk).</li></ol> <p>For batteripakkeservice kontakte: www.peli.com Tlf.: +34 93 467 4999</p> <p><b>ADVARSLER:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>IKKE ÅPNE I EKSPLLOSIVE MILJØER.</li> <li>IKKE ÅPNE ELLER LADE BATTERIET PÅ ET FARLIG STED.</li> <li>BATTERIPAKKEN KAN IKKE REPARERES. IKKE-GODKJENT BITTING UGYLDIGGJØR BESKYTTELSEN FOR EKSPLLOSIVE MILJØER.</li> <li>BRUK KUN PELI-LADBARE BATTERIPAKKER MED KATALOGNUMMER 3319 Z1.</li> <li>BRUK KUN 3318 Z1-LADEREN TIL LADING AV PELI 3315R/RA Z1. BRUK AV EN ANNEN LADER VIL UGYLDIGGJØRE DEN INNBYGDE BESKYTTELSEN.</li></ul> <p>Se http://www.peli.com for full tekst om Advarsel for batterisikkerhet for denne lommelykten.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Denne lommelykten har et datokodehjul som serienummer. Tallene i midten viser produksjonsåret, og pilen peker til produksjonsmåneden.</li></ul>	
Samsvarserklæring Vi, Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388, Planta 7 08025, Barcelona, Spania erklærer på eget ansvar at følgende apparat:	Erklæring nr. 003315-3140-000E
Produktbeskrivelse: Modellytype: Merke:	Ladbar håndholdt LED-lommelykt PELI™ 3315R/RA Z1 Peli™
er i samsvar med følgende EF-lovgivning: basert på følgende harmoniserte standarder: EN60079-0:2012+A11:2013, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007, EN60079-28:2007	ATEX-direktiv 2014/34/EU
Følgende kontrollorgan har vært involvert i prosessen for samsvarsvurdering: Kontrollorgan:	ExVeritas Limited, Abernury Way, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9UZ, Storbritannia
Kontrollorgan nr.: Rolle: Serifikatnr.:	2585 Utstedelse av ATEX EF-typeprøvsingsattifikat ExVeritas 15ATEX0061X
ATEX-kode: Teknisk til nr.:	<b>CE</b> <b>(E)</b> <b>Ex</b> 1725 II 2 G Ex Ib op is IIC T4 Gb 3315R2015

Navn og stilling av person som binder produsenten, eller autorisert representant: Signatur: Navn: Funksjon: Sted: Datu: Vennligst se peli.com for full garantitekst og garantiinformasjon på 19 språk.	<i>Piero Marigo</i> Piero Marigo Administrerende direktør Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025, Barcelona, Spania den 30. juni 2015
--	--

<b>PL</b>	
<b>Latarka Peli 3315R/RA Z1 z akumulatorem Instrukcja obsługi: Montaż akumulatora</b>	
<p>1. Zdejmij głowicę diody LED, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.</p> <p>2. Zdejmij modul przelącznika, delikatnie uderzając nim o twarde powierzchnię.</p> <p>3. Włóż akumulator zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałkę.</p> <p>4. Zamontuj modul przelącznika.</p> <p>5. Załącz głowicę diody LED, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu, aż będzie idealnie przylegać do korpusu latarki.</p> <p><b>Ladowanie: Ładowanie ładunków latarkę przed pierwszym użyciem (10 godz.)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Wsuń wtyczkę zasilacza AC/DC do podstawy ładowarki. Podłącz zasilacz do gniazda zasilania. Po podłączeniu kontrolka LED na podstawie ładowarki będzie świecić na czerwono światłem ciągłym.</li> <li>Wsuń latarkę do podstawy ładowarki do zablokowania. Dioda LED zacznie migać na czerwono.</li> <li>Gdy dioda LED zacznie świecić zielonym światłem ciągłym, będzie to oznaczać, że akumulator jest naładowany.</li></ol> <p><b>Obsługa:</b></p> <p><b>Sekwencja trybów pracy – tryb mocy maksymalnej/tryb oszczędny/tryb migania</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Najdłuższe naciśnięcie przycisku uruchamia tryb mocy maksymalnej.</li> <li>Dwukrotne naciśnięcie przycisku uruchamia tryb oszczędny (przewa pomiędzy naciśnięciami nie może przekraczać pół sekundy).</li> <li>Trzykrotne naciśnięcie przycisku uruchamia tryb migania (przewa pomiędzy naciśnięciami nie może przekraczać pół sekundy).</li></ol> <p>W celu otrzymania informacji dotyczących serwisowania akumulatorów skontaktuj się z: www.peli.com</p>	

Tel.: +34 93 467 4999	
<b>OSTRZEŻENIE:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>NIE OTWIERAĆ W STREFIE ZAGROŻENIA WYBUCHEM.</li> <li>NIE OTWIERAĆ ORAZ NIE ŁADOWAĆ W OBSZARZE NIEBEZPIECZNYM.</li> <li>AKUMULATORA NIE MOŻNA DOWOLNIE WYMIENIAC ANI MODYFIKOWAĆ. NIEAUTORYZOWANA WYMIANA SPWOUDUJE UTRATĘ Włażności CERTYFIKATU BEZPIECZENSTWA DLA STREFY ZAGROŻENIA WYBUCHEM.</li> <li>SKŁEZY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE AKUMULATORÓW ŁADOWALNYCH FIRMY Peli I NR KAT. 3319 Z1.</li> <li>MODEL PELI 3315R/RA Z1 NALEŻY ŁADOWAĆ WYŁĄCZNIE ŁADOWARKĄ 3318 Z1. ZASTOSOWANIE INNEJ ŁADOWARKI SPWOUDUJE UTRATĘ Włażności CERTYFIKATU BEZPIECZENSTWA.</li></ul> <p>Pełna treść ostrzeżenia bezpieczeństwa dotyczącego akumulatora dostarczanego z niniejszą latarką znajduje się na stronie http://www.peli.com</p> <ul style="list-style-type: none"><li>*Kod daty produkcji (w postaci kodu) niniejszej latarki stanowią jej numer seryjny. Cyfry w środku oznaczają rok, natomiast strzałka wskazuje na miesiąc produkcji.</li></ul>	
Deklaracja zgodności Deklaracja nr 003315-3140-000E	
My, Peli Products, S.L.U. z siedzibą w c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona, Hiszpania Na swoją wyłączną odpowiedzialność oświadczamy, że niniejsze urządzenie:	
Opis produktu: Model: Marka:	Latarka ręczna LED z akumulatorem PELI™ 3315R/RA Z1 Peli™
Jest zgodne z następującą dyrektywą WE: Dyrektywa ATEX 2014/34/EU	
Na podstawie następujących norm zharmonizowanych: PN-EN60079-0:2012+A11:2013, PN-EN60079-11:2012, PN-EN60079-26:2007, PN-EN60079-28:2007	
W procesie oceny zgodności brała udział następująca jednostka notyfikowana: Jednostka notyfikowana:	Wydatnie certyfikatu badania typu WE ATEX ExVeritas Limited, Abernury Way, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9UZ, Wielka Brytania
Nr jednostki notyfikowanej: Rola: Nr certyfikatu: Kod ATEX: Plik techniczny nr:	2585 Wydatnie certyfikatu badania typu WE ATEX ExVeritas 15ATEX0061X <b>CE</b> <b>(E)</b> <b>Ex</b> 1725 II 2 G Ex Ib op is IIC T4 Gb 3315R2015

Imię i nazwisko oraz stanowisko upoważnionego przedstawiciela producenta lub osoby uprawnionej do składania podpisów w jego imieniu: Podpis: Imię i nazwisko: Stanowisko: Lokalizacja: Data: Kompletny tekst iwarunkii gwarancji w 19 wersjach językowych można znaleźć na stronie internetowej peli.com.	<i>Piero Marigo</i> Piero Marigo Dyrektor zarządzający Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona, Hiszpania 30 czerwca 2015 r.
---	--

<b>PT</b>	
<b>Lanterna recarregável Peli 3315R/RA Z1Instruções de operação: Instalação das pilhas</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>Retire a cabeça do LED rodando no sentido contrário aos ponteiros do relógio.</li> <li>Remova o módulo do interruptor batendo levemente contra uma superfície dura.</li> <li>Insira a pilha na direção da seta.</li> <li>Volte a colocar o módulo do interruptor.</li> <li>Volte a colocar a cabeça do LED rodando no sentido dos ponteiros do relógio até encaixar.</li></ol> <p><b>Carregar: Carregue completamente a lanterna antes da primeira utilização (10 horas)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Insira a ficha do adaptador de potência CA/CC na base do carregador. Encaixe o adaptador de potência numa tomada elétrica. Uma vez ligado, o LED da base do carregador acende-se a vermelho fixo.</li> <li>Insira a lanterna na base do carregador até encaixar na posição. O LED pisca a vermelho.</li> <li>Quando o LED muda para verde fixo, a lanterna está completamente carregada.</li></ol> <p><b>Operação:</b></p> <p><b>Sequência – Alto / Baixo / A piscar</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Um clique para alto</li> <li>Dois cliques para baixo (não mais do que meio segundo entre os cliques)</li> <li>Três cliques para piscar (não mais do que meio segundo entre os cliques)</li></ol> <p>Para serviços relacionados com unidade das pilhas contacte: www.peli.com Tel: +34 93 467 4999</p> <p><b>ADVERTÊNCIA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>NÃO ABRA NUMA ATMOSFERA EXPLOSIVA.</li> <li>NÃO ABRA NEM CARREGUE A BATERIA NUMA ÁREA CLASSIFICADA DE PERIGOSA.</li> <li>A UNIDADE DA BATERIA NÃO PODE SER SUBMETIDA A MANUTENÇÃO, A SUBSTITUIÇÃO NÃO AUTORIZADA IRÁ INVALIDAR O TIPO DE PROTEÇÃO PARA ATMOSFERAS EXPLOSIVAS.</li> <li>UTILIZE APENAS A UNIDADE DE BATERIA RECARREGÁVEL DA PELI CAT. #319 Z1.</li> <li>ATENÇÃO O CARREGADOR #318 Z1 PODE SER UTILIZADO PARA CARREGAR A PELI 3315R/RA Z1. A UTILIZAÇÃO DE OUTRO CARREGADOR INVALIDA A PROTEÇÃO INTRINSECAMENTE SEGURA.</li></ul> <p>Consulte http://www.peli.com para ver o texto completo de aviso de Segurança da Bateria para esta Lanterna</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Esta lanterna oferece uma roda com um código de data como número de série. Os números no centro são o ano e a seta aponta para o mês de fabrico.</li></ul>	
Declaração de Conformidade Declaração N.º 003315-3140-000E	
Nós, Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona, Espanha Declaramos sob nossa única responsabilidade que o seguinte aparelho:	
Descrição do produto: Tipo de modelo: Marca:	Lanterna de mão, recarregável, de LED PELI™ 3315R/RA Z1 Peli™
Está em conformidade com a seguinte legislação CE: Baseada nas seguintes normas harmonizadas: EN60079-0:2012+A11:2013, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007, EN60079-28:2007	Diretiva ATEX 2014/34/EU
O seguinte Organismo Notificado esteve envolvido no processo de avaliação de conformidade: Organismo Notificado:	ExVeritas Limited, Abernury Way, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9UZ, RU
Organismo Notificado N.º: Papel: Certificado N.º: Codificação ATEX: Ficheiro Técnico N.º:	2585 Emissão do Certificado de Exame Tipo ATEX CE ExVeritas 15ATEX0061X <b>CE</b> <b>(E)</b> <b>Ex</b> 1725 II 2 G Ex Ib op is IIC T4 Gb 3315R2015

Nome e cargo da pessoa que vincula o fabricante ou o representante autorizado: Assinatura: Nome: Função: Localizaçào: Data: Consulte peli.com para ler o texto completo da informação de Garantia em 19 idiomas.	<i>Piero Marigo</i> Piero Marigo Diretor Geral Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Espanha 30 de Junho de 2015
--	--

<b>RO</b>	
<b>Lanteră reincărcabilă Peli 3315R/RA Z1 Instrucțiuni de operare: Instalarea bateriilor</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>Îndepărtați capul cu LED rotindu-l în sensul contrar acelor de ceasornic.</li> <li>Îndepărtați modulul comutator lovindu ușor pe o suprafață dură.</li> <li>Introduceți bateria în direcția săgeții.</li> <li>Încouați modulul comutator.</li> <li>Puneți înapoi capul cu LED rotindu-l în sensul acelor de ceasornic până se așază confortabil la locul său.</li></ol> <p><b>Încărcare: Lanternă complet încărcată înainte de utilizarea inițială (10 ore)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Introduceți fișa adaptorului de alimentare CA/CC în baza încărcătorului. Conectați adaptorul de alimentare la o priză electrică. Odată conectată baza încărcătorului, se va aprinde LED-ul roșu stabil.</li> <li>Introduceți lanterna în baza încărcătorului până când se fixează pe poziție. LED-ul va ilumina intermitent în culoarea roșie.</li> <li>Când LED-ul devine verde stabil, bateria este complet încărcată.</li></ol> <p><b>Funcționare:</b></p> <p><b>Secvență - Intensitate mare / Intensitate mică / Intermitent</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Un clic pentru intensitate mare</li> <li>Două clicuri pentru intensitate mică (nu mai mult de o jumătate de secundă între două clicuri)</li> <li>Trei clicuri pentru intermitent (nu mai mult de o jumătate de secundă între două clicuri)</li></ol> <p>Pentru service set de baterii, contactați: www.peli.com Tel: +34 93 467 4999</p> <p><b>AVERTISMENT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>A NU SE DESCHIDE ÎN MEDIU EXPLOZIV.</li> <li>A NU SE DESCHIDE SAU ÎNCARCĂ BATERIA ÎN LOCURI PERICULOASE.</li> <li>SETUL DE BATERII NU POATE FI REPARAT, ÎNLOCUIREA NEAUTORIZATĂ VA ANULA TIPUL DE PROTECȚIE PENTRU ATMOSFERE EXPLOZIVE.</li> <li>A SE UTILIZA NUMAI SETURI DE BATERII REÎNCĂRCABILE PELI CAT. #319 Z1.</li> <li>PENTRU ÎNCĂRCAREA PELI 3315R/RA Z1 ESTE PERMISĂ NUMAI UTILIZAREA ÎNCĂRCĂTORULUI #318 Z1. UTILIZAREA ORICĂRUJ ALT ÎNCĂRCĂTOR VA ANULA PROTECȚIA INTRINSECĂ.</li></ul> <p>Consultați http://www.peli.com pentru textul complet al avertismentului despre siguranța bateriei, pentru această lanternă</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Acastă lanternă este prevăzută cu o rotită cu cod dată folosit ca număr de serie. Numerele din centru reprezintă anul lăr săgeata indică luna fabricajei.</li></ul>	
Declarație de conformitate Subscrisa, Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Spania Declară pe propria răspundere că următoarele aparate:	Nr. declarație 003315-3140-000E
Descriere produs: Tip model: Marca:	Lanteră portabilă reincărcabilă LED PELI™ 3315R/RA Z1 Peli™
Este în conformitate cu următoarea lege CE: În baza următoarelor standarde armonizate: 26:2007, EN60079-28:2007	Directiva ATEX 2014/34/EU EN60079-0:2012+A11:2013, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007, EN60079-28:2007
Următorul Organism notificat a fost implicat în procesul de evaluare al conformității: Organism notificat:	ExVeritas Limited, Abernury Way, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9UZ, Marea Britanie
Nr. Organism notificat: Rol: Certificat nr.: Codificare ATEX: Nr. dosar tehnic:	2585 Emiterea Certificatului de examinare a tipului ATEX CE ExVeritas 15ATEX0061X <b>CE</b> <b>(E)</b> <b>Ex</b> 1725 II 2 G Ex Ib op is IIC T4 Gb 3315R2015

Declarație de conformitate Subscrisa, Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Spania Declară pe propria răspundere că următoarele aparate: Descriere produs: Tip model: Marca:	Nr. declarație 003315-3140-000E
Este în conformitate cu următoarea lege CE: În baza următoarelor standarde armonizate: 26:2007, EN60079-28:2007	Directiva ATEX 2014/34/EU EN60079-0:2012+A11:2013, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007, EN60079-28:2007
Următorul Organism notificat a fost implicat în procesul de evaluare al conformității: Organism notificat:	ExVeritas Limited, Abernury Way, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9UZ, Marea Britanie
Nr. Organism notificat: Rol: Certificat nr.: Codificare ATEX: Nr. dosar tehnic:	2585 Emiterea Certificatului de examinare a tipului ATEX CE ExVeritas 15ATEX0061X <b>CE</b> <b>(E)</b> <b>Ex</b> 1725 II 2 G Ex Ib op is IIC T4 Gb 3315R2015

Declarație de conformitate Subscrisa, Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Spania Declară pe propria răspundere că următoarele aparate: Descriere produs: Tip model: Marca:	Nr. declarație 003315-3140-000E
Este în conformitate cu următoarea lege CE: În baza următoarelor standarde armonizate: 26:2007, EN60079-28:2007	Directiva ATEX 2014/34/EU EN60079-0:2012+A11:2013, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007, EN60079-28:2007
Următorul Organism notificat a fost implicat în procesul de evaluare al conformității: Organism notificat:	ExVeritas Limited, Abernury Way, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9UZ, Marea Britanie
Nr. Organism notificat: Rol: Certificat nr.: Codificare ATEX: Nr. dosar tehnic:	2585 Emiterea Certificatului de examinare a tipului ATEX CE ExVeritas 15ATEX0061X <b>CE</b> <b>(E)</b> <b>Ex</b> 1725 II 2 G Ex Ib op is IIC T4 Gb 3315R2015

Declarație de conformitate Subscrisa, Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Spania Declară pe propria răspundere că următoarele aparate: Descriere produs: Tip model: Marca:	Nr. declarație 003315-3140-000E
Este în conformitate cu următoarea lege CE: În baza următoarelor standarde armonizate: 26:2007, EN60079-28:2007	Directiva ATEX 2014/34/EU EN60079-0:2012+A11:2013, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007, EN60079-28:2007
Următorul Organism notificat a fost implicat în procesul de evaluare al conformității: Organism notificat:	ExVeritas Limited, Abernury Way, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9UZ, Marea Britanie
Nr. Organism notificat: Rol: Certificat nr.: Codificare ATEX: Nr. dosar tehnic:	2585 Emiterea Certificatului de examinare a tipului ATEX CE ExVeritas 15ATEX0061X <b>CE</b> <b>(E)</b> <b>Ex</b> 1725 II 2 G Ex Ib op is IIC T4 Gb 3315R2015

Declarație de conformitate Subscrisa, Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Spania Declară pe propria răspundere că următoarele aparate: Descriere produs: Tip model: Marca:	Nr. declarație 003315-3140-000E
Este în conformitate cu următoarea lege CE: În baza următoarelor standarde armonizate: 26:2007, EN60079-28:2007	Directiva ATEX 2014/34/EU EN60079-0:2012+A11:2013, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007, EN60079-28:2007
Următorul Organism notificat a fost implicat în procesul de evaluare al conformității: Organism notificat:	ExVeritas Limited, Abernury Way, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9UZ, Marea Britanie
Nr. Organism notificat: Rol: Certificat nr.: Codificare ATEX: Nr. dosar tehnic:	2585 Emiterea Certificatului de examinare a tipului ATEX CE ExVeritas 15ATEX0061X <b>CE</b> <b>(E)</b> <b>Ex</b> 1725 II 2 G Ex Ib op is IIC T4 Gb 3315R2015

Declarație de conformitate Subscrisa, Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Spania Declară pe propria răspundere că următoarele aparate: Descriere produs: Tip model: Marca:	Nr. declarație 003315-3140-000E
Este în conformitate cu următoarea lege CE: În baza următoarelor standarde armonizate: 26:2007, EN60079-28:2007	Directiva ATEX 2014/34/EU EN60079-0:2012+A11:2013, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007, EN60079-28:2007
Următorul Organism notificat a fost implicat în procesul de evaluare al conformității: Organism notificat:	ExVeritas Limited, Abernury Way, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9UZ, Marea Britanie
Nr. Organism notificat: Rol: Certificat nr.: Codificare ATEX: Nr. dosar tehnic:	2585 Emiterea Certificatului de examinare a tipului ATEX CE ExVeritas 15ATEX0061X <b>CE</b> <b>(E)</b> <b>Ex</b> 1725 II 2 G Ex Ib op is IIC T4 Gb 3315R2015

Declarație de conformitate Subscrisa, Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Spania Declară pe propria răspundere că următoarele aparate: Descriere produs: Tip model: Marca:	Nr. declarație 003315-3140-000E
Este în conformitate cu următoarea lege CE: În baza următoarelor standarde armonizate: 26:2007, EN60079-28:2007	Directiva ATEX 2014/34/EU EN60079-0:2012+A11:2013, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007, EN60079-28:2007
Următorul Organism notificat a fost implicat în procesul de evaluare al conformității: Organism notificat:	ExVeritas Limited, Abernury Way, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9UZ, Marea Britanie
Nr. Organism notificat: Rol: Certificat nr.: Codificare ATEX: Nr. dosar tehnic:	2585 Emiterea Certificatului de examinare a tipului ATEX CE ExVeritas 15ATEX0061X <b>CE</b> <b>(E)</b> <b>Ex</b> 1725 II 2 G Ex Ib op is IIC T4 Gb 3315R2015

Declarație de conformitate Subscrisa, Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Spania Declară pe propria răspundere că următoarele aparate: Descriere produs: Tip model: Marca:	Nr. declarație 003315-3140-000E
Este în conformitate cu următoarea lege CE: În baza următoarelor standarde armonizate: 26:2007, EN60079-28:2007	Directiva ATEX 2014/34/EU EN60079-0:2012+A11:2013, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007, EN60079-28:2007
Următorul Organism notificat a fost implicat în procesul de evaluare al conformității: Organism notificat:	ExVeritas Limited, Abernury Way, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9UZ, Marea Britanie
Nr. Organism notificat: Rol: Certificat nr.: Codificare ATEX: Nr. dosar tehnic:	2585 Emiterea Certificatului de examinare a tipului ATEX CE ExVeritas 15ATEX0061X <b>CE</b> <b>(E)</b> <b>Ex</b>